

ФИГУРА ИЗ СВЕТОДИОДНОГО ШНУРА

ARD-SNOWFLAKE «СНЕЖИНКА»

2D

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Двухмерная фигура «Снежинка» из светодиодного шнура (дюралайта) предназначена для создания светового праздничного декора.
- 1.2. Прочный металлический каркас позволяет сохранить форму изделия в неизменном виде при транспортировке и эксплуатации.
- 1.3. Может применяться как самостоятельное украшение и как повторяющийся световой элемент иллюминации.
- 1.4. Имеет удобное крепление для быстрого и простого монтажа.
- 1.5. Подключается к сети питания АС 230 В с помощью питающего кабеля с выпрямителем сетевого напряжения.
- 1.6. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать изделие как в помещении, так и на открытом воздухе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры серии.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                           | АС 230 В      |
| Степень защиты от внешних воздействий        | IP65          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -40... +50 °С |

2.2. Доступные модификации

| Артикул | Модель                                            | Мощн. | Кол-во светодиодов | Цвет свечения | Габариты   | Форма                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 025304  | ARD-SNOWFLAKE-M1-940x940-648LED Blue (230V, 36W)  | 36 Вт | 648 шт             | синий         | 940×940 мм |  |
| 025305  | ARD-SNOWFLAKE-M2-940x940-576LED Blue (230V, 32W)  | 32 Вт | 576 шт             | синий         | 940×940 мм |  |
| 025306  | ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White (230V, 30W) | 30 Вт | 432 шт             | белый         | 920×920 мм |  |
| 034251  | ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm (230V, 30W)  | 30 Вт | 432 шт             | теплый белый  | 920×920 мм |  |

| Артикул | Модель                                                | Мощн.  | Кол-во светодиодов | Цвет свечения        | Габариты   | Форма                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 025307  | ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White (230V, 18W)     | 18 Вт  | 324 шт             | белый                | 750×750 мм |  |
| 034252  | ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED Warm (230V, 18W)      | 18 Вт  | 324 шт             | теплый белый         | 750×750 мм |  |
| 025308  | ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED White (230V, 20W)     | 20 Вт  | 360 шт             | белый                | 600×600 мм |  |
| 034253  | ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED Warm (230V, 20W)      | 20 Вт  | 360 шт             | теплый белый         | 600×600 мм |  |
| 025309  | ARD-SNOWFLAKE-M6-890x890-576LED Warm/Blue (230V, 20W) | 20 Вт  | 576 шт             | теплый белый / синий | 890×890 мм |  |
| 025315  | ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-126LED Warm (230V, 7.5W)     | 7.5 Вт | 126 шт             | теплый белый         | 450×375 мм |  |
| 034249  | ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-126LED White (230V, 7.5W)    | 7.5 Вт | 126 шт             | белый                | 450×375 мм |  |

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките изделие из упаковки и расправьте его. Проверьте целостность проводов, отсутствие повреждения изоляции.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается включать в сеть и использовать изделие со следами повреждения изоляции проводов, обрывом провода или повреждением сетевой вилки (при ее наличии)!

Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С. В этом случае изоляция проводов имеет достаточную эластичность. В случае необходимости проведения монтажных работ при пониженных температурах подготовьте изделие к монтажу. Заранее распакуйте и расправьте изделие в теплом помещении.

3.2. Подключите изделие к сети питания AC 230 В и проверьте его работоспособность.

3.3. Закрепите изделие согласно требованиям по установке.

### 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Температура окружающей среды от -40 до +50 °С.

4.2. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

- 4.3. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.
- 4.4. Не допускается контакт с нагретыми выше +60 °С поверхностями или предметами.
- 4.5. Категорически запрещается эксплуатировать изделия, погруженные в воду, или установленные в местах скопления воды (лужи, затопляемые ниши и углубления и т.п.).
- 4.6. Всегда отключайте питание в случае монтажных или профилактических работ.
- 4.7. Не устанавливайте изделие на металлических предметах или конструкциях без дополнительных мер по обеспечению электрической безопасности.
- 4.8. Отключайте питание при присоединении/отсоединении.
- 4.9. Не оставляйте изделие включенным без присмотра на длительное время.
- 4.10. Не допускайте детей к пользованию изделием.
- 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения:

| Неисправность                   | Причина                                                           | Способ устранения                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Фигура не светится              | Нет контакта в соединениях                                        | Тщательно проверьте все подключения                                           |
| Нестабильное свечение, мерцание | Нет стабильного контакта в соединениях                            | Тщательно проверьте все подключения                                           |
|                                 | В цепи питания установлен несовместимый с изделием светорегулятор | Уберите светорегулятор или используйте светорегулятор, совместимый с изделием |

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку) изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Фигура из светодиодного шнура – 1 шт.  
8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.  
8.3. Упаковка – 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.  
9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.  
10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.  
10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.  
11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.  
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.  
11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.  
11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


## 12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ МП

Потребитель: \_\_\_\_\_



Более подробная информация  
представлена на сайте [ardecoled.ru](http://ardecoled.ru)

Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [8] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.



ТР ТС 020/2011  
ТР ТС 004/2011

